


傾斜測定



- 内蔵チルトセンサーの精度は、 $\pm 0.15^\circ$ で、ハウジング(本体)に対しては、 0.3° です。
- 本体を固定するだけで、角度を測定します。
- 表示可能単位:
 - $\pm 90.00^\circ$, $\pm 180.00^\circ$, 360.00° , 0.00% , 0.0mm/m , 0.00 in/ft
 - ディスプレイには、距離と角度が表示されます。

